



Täydellinen LED-ratkaisu SOX-järjestelmän jälkiasennusta varten

TrueForce LED Public (Road/Area – SOX)

Philips TrueForce LED Public (tie- ja piha-aluevalaistuksen SOX-ratkaisu) on helppo ja lyhyen takaisinmaksuajan takaava LED-ratkaisu SOX-järjestelmien korvaamiseen. Nämä LED-lamput kuluttavat vähemmän energiaa ja kestävät pidempään kuin HID-lamput. Alkuinvestointi jää pieneksi, joten säästöjä alkaa kertyä saman tien. Oikean lampun koon, kannan ja valonjaon ansiosta asiakkaiden on helppo jälkiasentaa perinteiseen SOX-järjestelmään TrueForce LED SOX -lamppu. Valon laatu paranee ja käyttömukavuus ja turvallisuus parantuvat ilman, että valaisimia tarvitsee vaihtaa tai tinkiä valotehosta.

Hyödyt

- Kustannussäästöt takaavat nopean takaisinmaksun
- Pieni alkuinvestointi
- Parempi valonlaatu takaa miellyttävyyden ja turvallisuuden

Ominaisuudet

- Erittäin energiatehokas ja pitkä käyttöikä, 50 000 tuntia
- Sama lampun koko ja kanta kuin SOX-lampuissa suoraa jälkiasennusta varten
- Korvaa perinteiset lamput suoraan LED-lampuilla valaisinta vaihtamatta
- CRI 80 takaa miellyttävän valkoisen valon

Käyttökohteet

- Tiet ja kadut
- Tunneli

TrueForce LED Public (Road/Area – SOX)


Rajoitukset ja turvallisuus

- Tämän tuotteen käyttö vaatii LED-ohjainta. Suosittelemme käyttämään sitä Philips Xitanium LED -ohjainmallin 9290009307/9290009308 kanssa. Saat lisätietoja asennusoppaasta tai ottamalla yhteyttä Philips Valaistus -edustajaan.

Versions



Mittapiirros



Product	D	C
TrueForce LED SOX 28W B22 840 FR	52 mm	425 mm
TrueForce LED SOX 18W B22 840 FR	52 mm	312 mm
TrueForce LED SOX 36W B22 840 FR	52 mm	425 mm

TrueForce LED Public (Road/Area – SOX)

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Käyttö ja sähkö tiedot

Syöttötaajuus	50–60 Hz
Jännite (nim.)	100–240 V
Syttymisaika (nim.)	0,5 s

Yleistä tietoa

Kanta	B22
Nimelliskäyttöikä (nim.)	50000 h
Kytkenäjakso	50000X

Valon tekniset tiedot

Keilakulma (nim.)	230 °
Värikoodi	840
Vastaava värilämpötila (nim.)	4000 K
Värintoistoindeksi (nim.)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %

Mekaaniset tiedot ja runko

Hehkulampun muoto	T-muoto
-------------------	---------

Lämpötila

T-kotelo, maksimi (nim.)	65 °C
--------------------------	-------

Hyväksyntä ja käyttökohteet

Order Code	Full Product Name	Energiankulutus kWh/1000 h
30562500	TrueForce LED SOX 18W B22 840 FR	18 kWh
30564900	TrueForce LED SOX 28W B22 840 FR	28 kWh
30566300	TrueForce LED SOX 36W B22 840 FR	36 kWh

Käyttö ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Vastaa teholtaan	Teho (nimellinen) (nim.)
30562500	TrueForce LED SOX 18W B22 840 FR	-	18 W
30564900	TrueForce LED SOX 28W B22 840 FR	36 W	28 W

Order Code	Full Product Name	Vastaa teholtaan	Teho (nimellinen) (nim.)
30566300	TrueForce LED SOX 36W B22 840 FR	55 W	36 W

Valon tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Valovirta (nim.)
30562500	TrueForce LED SOX 18W B22 840 FR	2500 lm
30564900	TrueForce LED SOX 28W B22 840 FR	4000 lm
30566300	TrueForce LED SOX 36W B22 840 FR	5000 lm

