



PrimaVision Economy (35 ja 70 W) CDM- lamput – Kustannustehokas ratkaisu

PrimaVision Economy CDM-lamput

Yhden CDM-lampun ohjaus yhdellä elektronisella HID-liitäntälaitteella – parantaa kustannustehokkuutta ja lisää valaisinsuunnittelun monipuolisuutta

Hyödyt

- Kustannustehokas ja suunnittelua monipuolistava.
- Optimaalinen lampun suorituskyky lampun minimaalisen tehotoleranssin ansiosta.
- Lampun käyttöikä jopa 30 % pidempi CDM-lampuilla.

Ominaisuudet

- Minimaalinen lampun tehon vaihtelu
- Matalat liitäntälaitte-energiaviitot
- Lampun polttoajan päättymisen havaitseminen
- Korkeat Tambient- ja Tcase-lämpötilat
- Käyttöikä 40 000 tuntia

Käyttökohteet

- 35 ja 70 W: korostus- ja koristevalaistus myymälöissä, julkisissa tiloissa, auloissa ja toimistoissa.
- Soveltuu vain sisäkäyttöön
- Saatavissa vakioversiona (S) ja itsenäisenä versiona (I)

PrimaVision Economy CDM-lampuille

Versions



Mittapiirros

A1

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV E 70 /S CDM 220-240V	4,9 mm	32,2 mm	109,6 mm	98,5 mm	74,4 mm	63,7 mm
HID-PV E 35 /S CDM 220-240V	4,9 mm	32,2 mm	109,6 mm	98,5 mm	74,4 mm	63,7 mm

Käyttö ja sähkö tiedot

Syöttötaajuus	50–60 Hz
Otojännite	220 - 240 V

Yleistä tietoa

Lampujen määrä	1 kappale/yksikkö
Lampputyyppi	CDM

Mekaaniset tiedot ja runko

Runko	/S
-------	----

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B) (nim.)
18417100	HID-PV E 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz	24

Order Code	Full Product Name	Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B) (nim.)
18419500	HID-PV E 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz	20

Järjestelmän ominaisuudet

Order Code	Full Product Name	Liitäntälaite-lamppu-järjestelmän teho
18417100	HID-PV E 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz	35 W

Order Code	Full Product Name	Liitäntälaite-lamppu-järjestelmän teho
18419500	HID-PV E 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz	70 W

PrimaVision Economy CDM-lampuille

